

## วิธีใช้งานตู้ Chubbsafes รุ่น Viper

\*\*\* โปรดอ่านและทำความเข้าใจวิธีใช้งานก่อนเริ่มใช้งานจริง \*\*\*

รหัสมาตรฐานจากโรงงาน คือ ( 1 2 3 4 5 6 )

### วิธีการเปิด

- กด 1 2 3 4 5 6 # ดับเบิลคลิกจะได้ยินเสียงสัญญาณดัง 1 ครั้ง
- หมุนวงแหวนครอบรหัสเพื่อเปิดตู้
- ให้เปิดตู้ภายใน 5 วินาที หากพ้นจากเวลาดังกล่าวรหัสจะกลับมาล็อกโดยอัตโนมัติ
- ในการเปิดรหัส ท่านสามารถรหัสที่ถูกต้อง 5 ตัวแรก แล้วกดเลขใดๆ ก็ได้อีก 2-3 ตัวเลข ก่อนกรหัสที่ถูกต้องหลักที่ 6 เพื่อป้องกันคนแอบดูรหัสได้

หมายเหตุ หลังกรหัส หากได้ยินเสียงสัญญาณดังยาว 1 ครั้งพร้อมไฟแดงติด แสดงว่ารหัสไม่ถูกต้อง

### การเปลี่ยนรหัส

- กด 2 2 \*
- กรหัสเดิม 6 ตัวเลข ตามด้วย #
- กรหัสใหม่ 6 ตัวเลข ตามด้วย #
- กรหัสใหม่ 6 ตัวเลข อีกครั้งตามด้วย # เสียงสัญญาณดัง 2 ครั้ง การเปลี่ยนรหัสใหม่เสร็จสมบูรณ์

การตั้งโปรแกรมหน่วงเวลาป้องกันการตุ้มกรหัส (เพื่อให้รหัสตัดการทำงานเมื่อกรหัสผิดพลาดติดต่อกันเกิน 3 ครั้ง)

- กด 7 4 \* ตามด้วยรหัสมาตรฐานจากโรงงาน ( 1 2 3 4 5 6 # ) (ในกรณีที่ยังไม่ได้ทำการเปลี่ยนรหัส หากเปลี่ยนรหัสแล้วให้กรหัสส่วนตัวของท่าน 6 หลัก แล้วกด # )
- กด 0 0 # ตามด้วยจำนวนเวลาหน่วงที่ต้องการเป็นเลข 2 หลัก เช่น ต้องการหน่วงเวลา 5 นาที กด 05 แล้วกด #
- กด จำนวนเวลาที่ต้องการหน่วงอีกครั้ง แล้วกด # เพื่อยืนยัน

สามารถตั้งโปรแกรมหน่วงเวลาได้ตั้งแต่ 01 - 99 นาที

### หมายเหตุ:

สิ่งที่ให้มาพร้อมคู่มือนี้ คือ ซองรหัสฉุกเฉิน (ซองพลาสติกสีดำ) ภายในบรรจุเลขรหัสฉุกเฉิน ในกรณีที่ท่านลืมรหัสสามารถกรหัสฉุกเฉิน โดย

กด ( 6 7 \* ) ตามด้วยเลขรหัสในซอง กด # จะได้ยินสัญญาณ ตี๊ด ตี๊ด

กด ( 1 2 3 4 5 6 ) # จะได้ยินเสียงสัญญาณ (ตี๊ด ตี๊ด)

กด ( 1 2 3 4 5 6 ) # จะได้ยินเสียงสัญญาณ (ตี๊ด) ดัง 5 ครั้ง เลขรหัสจะถูกเปลี่ยนเป็นรหัสมาตรฐานจากโรงงาน คือ ( 1 2 3 4 5 6 ) ให้ใช้เลขรหัสดังกล่าวในการเปิดตู้ แล้วจึงเปลี่ยนรหัสใหม่ตามขั้นตอนการเปลี่ยนรหัส

### การเปลี่ยนถ่านดูรูปด้านหลังประกอบ



รูปรหัส



การเปิดตู้

กดรหัสแล้ว หมุนวงแหวน ไปทางขวาเพื่อเปิดตู้



การเปลี่ยนถ่าน

ดึงสลักสีฟ้าเข้าหาตัว แล้วหมุนวงแหวน ไปทางซ้าย



เลื่อนวงแหวนออก จะเห็นรางถ่านอยู่ทางซ้าย ดึงถ่านขึ้นระวังอย่าให้สายไฟขาด ใช้ถ่านอัลคาไลน์ขนาด 9V (ก้อนสี่เหลี่ยม) เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน



มีปัญหาด้านการใช้งาน ติดต่อ โทร. **0-2961-7176**

