

คุณสมบัติ PHILIPS Smart Safe Box

รุ่น คุณลักษณะ	 20X	 305	 61X	 62X	 71X
ลายนิ้วมือ	30 นิ้ว	20 นิ้ว	30 นิ้ว	30 นิ้ว	30 นิ้ว
รหัส	10 รหัส	1 รหัส	10 รหัส	10 รหัส	10 รหัส
จำนวนหลักรหัส	3-8 หลัก	3-8 หลัก	3-8 หลัก	3-8 หลัก	3-8 หลัก
ความหนาตัวตู้	6 มิล	2 มิล	6 มิล	6 มิล	6 มิล
ความหนาบานประตู	10 มิล	4 มิล	10 มิล	10 มิล	10 มิล
ป้องกันแอบมองรหัส	✓	✓	✓	✓	✓
เตือนแบตเตอรี่ต่ำ	✓	✓	✓	✓	✓
เตือนการกระแทก	✓	✓	✓	✓	✓
กดรหัส-สแกนนิ้วมิด	✓	✓	✓	✓	✓
เตือนเปิดบานทิ้งไว้	✗	✓	✗	✓	✗
ยืนยัน 2 อย่างเปิดตู้	นิ้ว+รหัส, รหัส+นิ้ว นิ้ว+นิ้ว, รหัส+รหัส	นิ้ว+รหัส, รหัส+นิ้ว	นิ้ว+รหัส, รหัส+นิ้ว นิ้ว+นิ้ว, รหัส+รหัส	นิ้ว+รหัส, รหัส+นิ้ว นิ้ว+นิ้ว, รหัส+รหัส	นิ้ว+รหัส, รหัส+นิ้ว นิ้ว+นิ้ว, รหัส+รหัส
เปิดตู้ฉุกเฉิน	กุญแจฉุกเฉิน กุญแจ 2 ดอก	ต้องขอรหัส จากโรงงาน	กุญแจฉุกเฉิน กุญแจ 2 ดอก	กุญแจฉุกเฉิน กุญแจ 2 ดอก	ต้องขอรหัส จากโรงงาน
ปลั๊กแบตเตอรี่ฉุกเฉิน	2.5 มิล	Type-C	2.5 มิล	2.5 มิล	2.5 มิล
ทิศทางสลักกลอน	3 ทิศทาง	1 ทิศทาง	3 ทิศทาง	3 ทิศทาง	4 ทิศทาง
ลิ้นชัก	✗	✓	✓	✓	✓
เชื่อมต่อแอป Tuya	✗	✗	✗	✓	✗
พิเศษ	มือจับแบบกด ซ่อน	แท่นชาร์จ มือถือ	Free handle	มือจับแบบ ซ่อนอัตโนมัติ	Free handle

รุ่น 702 คุณสมบัตินี้เหมือนรุ่น 71X แต่มีช่องหมุนหาพิก้า 4 ช่อง