วิธีใช้อุปกรณ์ CEU ในการเปิดตู้ รุ่น RI

เปิดตู้ด้วย CEU ต่อสาย CEU เข้ากับพอร์ท USB บริเวณด้านข้างแผงปุ่มกด

1) กดรหัส Admin (1111) + กด (LOCK)



2) กดรหัส Unlock (2222) + กด (LOCK) หน้าจอแสดงคำว่า "OPENED" สามารถเปิดตู้ได้



การเปลี่ยน รหัส Admin

1) กด (CLEAR) 2 ครั้ง หน้าจอแสดงคำว่า PROG



2) กด รหัส Admin เก่า (1111) ในกรณีที่ไม่เคยเปลี่ยนรหัส



3) กด (CLEAR) + กด (1) หน้าจอแสดงคำว่า NEW_C1



4) กดรหัส Admin ใหม่ที่ต้องการ 4 ตัวเลข + กด (LOCK) เพื่อยืนยัน หน้าจอแสดงคำว่า dONE เปลี่ยนรหัสเรียบร้อย



การเปลี่ยน รหัส Unlock

1) กด (CLEAR) 2 ครั้ง หน้าจอแสดงคำว่า PROG กดรหัส Unlock เก่า (2222) ในกรณีที่ไม่เคยเปลี่ยนรหัส



2) กด (CLEAR) + กด (2) หน้าจอแสดงคำว่า NEW_C2



3) กดรหัส Unlock ใหม่ที่ต้องการ 4 ตัวเลข + กด (LOCK) เพื่อยืนยัน หน้าจอแสดงคำว่า dONE เปลี่ยนรหัสเรียบร้อย



การเปลี่ยนรหัส CEU ให้เป็นรหัสมาตรฐานจากโรงงาน (กรณีเปลี่ยนรหัส CEU ไปแล้ว จำรหัสไม่ได้)

1) กด (CLEAR) 2 ครั้ง หน้าจอแสดงคำว่า PROG



2) กด (0708)



3) กด (CLEAR) + กด (9) หน้าจอแสดงคำว่า (RESEt) รหัส Admin คือ (1111) รหัส Unlock คือ (2222)



การอ่านบันทึกการเปิดตู้

1) กด (CLEAR) 2 ครั้ง หน้าจอแสดงคำว่า PROG



2) กด (7112)



3) กด (CLEAR) + กด (8) หน้าจอจะแสดงคำว่า READ 1 - 100 หน้าจอตู้เซฟ แสดงคำว่า SEND แสดงการถ่ายโอนข้อมูล จากตู้ไปสู่ CEU เมื่อหน้าจอ CEU แสดงคำว่า dONE หน้าจอตู้เซฟ แสดงคำว่า GOOD การถ่ายข้อมูลลง CEU เรียบร้อย



การตั้งวันเวลาของ CEU (ควรตั้งให้ตรงกับเวลาปัจจุบันเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบบันทึกการเปิดตู้)

1) กด (CLEAR) 2 ครั้ง หน้าจอแสดงคำว่า PROG



2) กด (7112)



3) กด (CLEAR) + กด (4) เลข 2 หลักแรก แทน ปี เลข 2 หลักกลาง แทน เดือน เลข 2 หลัก สุดท้าย แทน วันที
กด (LOCK) เพื่อยืนยัน หน้าจอจะเปลี่ยนไปสู่การตั้งเวลา
ในหน้าจอการตั้งเวลา เลข 2 หลักแรก แทนชั่วโมง เลข 2 หลักกลาง แทนนาที เลข 2 หลัก สุดท้าย แทนวินาที

จากตัวอย่าง คือ ปี 2015 เดือนสิงหาคม วันที่ 27 เวลา 12:00:22 นาที



เมื่อตั้งเวลาเสร็จแล้วให้ กด (LOCK) เพื่อยืนยัน หน้าจอแสดงคำว่า dONE การตั้งวันทีเวลา เสร็จเรียบร้อย



การโอนข้อมูลจาก CEU เข้าไปทีตู้เซฟ (ใช้สำหรับโอนข้อมูลวันที, เวลา จาก CEU เข้าไปในตู้เซฟเพื่อให้ฐานเวลาตรงกัน)

1) เปิดบานประตูไว้แล้วเสียบสาย CEU เข้ากับพอร์ท USB ของตู้บริเวณ ด้านข้างแผงปุ่มกด
กด (CLEAR) 2 ครั้ง หน้าจอ CEU แสดงคำว่า PROG



2) กด (7112)



3) กด (CLEAR) + กด (0) เมือหน้าจอแสดงคำว่า dONE การโอนข้อมูลเสร็จสมบูรณ์



การอ่านบันทึกการเปิดตู้ทางคอมพิวเตอร์

1) CA.exe ลงโปรแกรม CA.exe ลงในเครืองคอมพิวเตอร์ ต่อสายอุปกรณ์ CEU เข้ากับคอมพิวเตอร์ทางพอร์ท USB ซองเครืองคอมพิวเตอร์





2) เลือกพอร์ท 

กด 

บันทึกการเปิดตู้ 100 รายการ จะแสดงดังรูป

